

## **Digitális időkapcsoló óra**

### **Használati utasítás**

Digitális heti időkapcsoló visszazámlálással és találmra történő funkcióval.

Nyári és téli időszámítás átváltása.

Ábra 1: 002594 fedett helyen használható, a 2595 védett kivitele miatt szabadban használható

Biztonsági Előírások:

Vigyázzon , hogy ne kerülhessen gyermek kezébe. A termék sérülése esetén nem szabad csatlakoztatni. Ventilátort és hasonló szerkezetet nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

### **Kapcsolási programok beállítása**

A beépített akkumulátor a hálózati elválasztás után kb.100 óra múlva merül le. Ilyen esetben a dátum beprogramozása előtt kb. 12 órával , a hálózati csatlakozóba kell dugni. 2. Ábra: Feltöltés után a RESET gomb megnyomásával programozhatóvá válik az óra.

#### **Idő beállítása:**

3a ábra: Nyári /S/ vagy téli idő kiválasztása, 3b ábra: kiválasztása 12-h kijelzőt /PM délelőtt /AM délután /vagy 24-h kijelzést

/3s=nyomva tartani a gombot 3 másodpercig /

**idő beállítás:** nyomva tartani a „SET” gombot a megfelelő rész felvillanásáig

3c ábra: a hét napjának beütése

3d ábra: óra beállítás

3e ábra : perc beírása

3f ábra: vége

### **Kapcsolási időpontok beprogramozása**

#### **Kapcsolási programok 1 / bekapcsolási idő/**

4a ábra: hívd be a beállítási módot

4b ábra: a hét napjának kiválasztása vagy kombinációja

4c ábra: bekapcsolási óra beírása

4d ábra: bekapcsolási perc beírása

#### **Kapcsolási programok 2 / kikapcsolási idő/**

4a ábra: csináld a 4a-4d ábra szerint.

**Kapcsolási programok 2-20-ig** : 4a-4d ábra szerint

**Visszazámlálási funkció /// be-, és kikapcsolási idő/**

DON: kapsold be a kikapcsolt órát OFF ,

4f ábra: kapsold a 4a-tól a 4e ábra szerint

4g ábra: vége

**Csatlakozás:** 5.ábra: hagyd a fogyasztót bekapcsolva!

### **Kapcsolási mód használata:**

5a ábra: ON a fogyasztók mindig be vannak kapcsolva

AUTO kapcsoló ellenőrző idő

OFF a fogyasztó mindig ki van kapcsolva

**Visszazámlálási funkció:** 6b ábra: nyomni a C D gombot a start/end –ig

**Találmra működtető funkció** : a fogyasztó bekapcsolva ill. kikapcsol találmra

6c ábra: nyomd a RND gombot a start / end-ig

**Minden adat törlése** : 7 ábra: nyomd meg a RESET gombot egy gemkapoccsal

Visszaprogramozva az órát.

### **Technikai adatok.**

-20 nap /hét program 140 be,-és kikapcsolási idővel

- Automatikusan és kézi kapcsolás
- Visszazámlálási és találmra működő funkció
- 12/24 órás kijelző
- Gyermekvédelem
- Automatikusan nyári és téli időválasztás
- Az akkumulátor tartaléka 100 óra
- Beépített feltölthető akkumulátor a program megővéért
- Minimális kapcsolási intervallum. 1 min
- Kapcsolási kapacitás: max.2000W
- Teljesítmény:230V/8A/50Hz
- 

### **Jótállás:**

Ezt a REV terméket tesztelték különböző ideig használva a legújabb technológiával. Meghibásodás előfordulhat .Rev köteles az alábbiak szerint eljárni.

A jótállási idő 24 hónap a vásárlás időpontjától

A készüléket megjavítják költség nélkül vagy kicserélik, ha bizonyítható hogy a hiba szállítás alatt történt, vagy anyaghiba miatt , azzal a feltétellel, hogy a hiba a jótállási időn belül merül fel .

A szállítás során keletkezett sérülésből adódó kötelezettséget kizárja , hogyha a sérülés a nem megfelelő csomagolásból adódik

Sérülés esetén a készüléket vissza kell küldeni a nyugtával a sérülés fajtájának rövid leírásával.

A jótállás érvényessége után a javítás csak annak kifizetésével lehetséges.