

## Mechanikus napi kapcsoló óra gyermek védelemmel

### 1. Biztonsági tanácsok

Ez a termék használható normál háztartási környezetben  
Ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Ha igen, abban az esetben  
nem szabad működtetni. Vigyázzon, hogy gyermek vagy  
illetéktelen kézbe ne kerüljön.

### 2. Működés

24 órás programozás (30 min .kapcsolási idő )

### 3. program beállítás

nyomja a fekete szegmenseket az óra széléig / egy szegmens  
30min./ ezzel állítjuk a bekapcsolási időtartamot.

### 4. időbeállítás

Az óramutató járásával megegyezően elforgatjuk a tárcsákat, hogy  
a pontos idő megfeleljen a tárcsán nyíllal jelölt értékkel.

### 5. kapcsolás választás a készülék oldalán.

Az óra helyzet. Programozott be- és kikapcsolás  
I helyzet: kézi bekapcsolás

### 6. Technikai adatok:

- 48 be-és kikapcsolási idő / nap (24 óra)
- kézi bekapcsolási lehetőség
- Min. kapcsolási intervallum 30 min.
- Névleges feszültség 230V/ 50HZ
- Maximális terhelés 16a / 3680W
- Induktív terhelés: max. 2A 640w
- Beépített gyerekvédelem

### Forgalmazza:

Gali-Na Elektro Kft  
1183 Budapest Gyömrői út 79-83